# Adaptor AC/DC

Model: **AK-CH-15**

| | |
|---|---|
| Tip produs | Adaptor AC/DC |
| Seria | Universal |
| Tensiunea de alimentare | 110-240 V / 50/60 Hz |
| Consumul de energie | < 1.6 A |
| Putere maximă | 65 W (USB-C) sau (45 W + 18 W) |
| Comutator mecanic. | Nici unul |
| Împământare | Nici unul (clasa de protecție II) |
| OVP | Da |
| OCP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| Tensiune de ieșire USB-A | 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W) |
| Tensiune de ieșire USB-C | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W) |
| Conformități cu DCP (Dedicated Charging Port) | Da |
| Material | ABS |
| Culoare produs | Alb |
| Afișare | Nici unul |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Pachet | EcoBox |
| Dimensiune produs (L x W x H) | 28 x 60 x 97 mm |
| Dimensiunea pachet (L x W x H) | 150 x 86 x 37 mm |
| Greutate netă | 274 g |
| Greutate brută | 359 g |
| CE de conformitate | Da |
| FCC de conformitate | Da |
| RoHS conformitate | Da |
| REACH conformitate | Da |
| Cod EAN | 5901720137142 |
| Garanţie | 24 luni |

# Descriere

**Akyga® AK-CH-15** este un **încărcător USB de 65W**. Acesta este utilizat pentru a alimenta atât dispozitivele portabile mici, cât și pe cele care necesită o putere mult mai mare. Lucrați adesea de la o cafenea, în timpul unei călătorii cu trenul sau la universitate? Sau poate vă place să vă păstrați biroul ordonat? Acesta este adaptorul de alimentare perfect pentru oricine caută o soluție universală care va încărca nu doar telefonul sau tableta, ci și un laptop. În plus, încărcătorul are două porturi USB. Un **port USB C PD** și un al doilea **port USB A cu funcție QC 3.0**. Standardul **Power Delivery** utilizat în conectorul USB C va permite nu numai **încărcarea rapidă**, ci și adaptarea parametrilor de alimentare la dispozitivul conectat în acel moment. În acest fel, puteți alimenta orice echipament de la o singură priză, fără să vă faceți griji că îl veți deteriora. În plus, un avantaj incontestabil al încărcătorului este absența cablurilor atașate permanent. Acest lucru vă permite să decideți singur dacă să conectați unul sau două dispozitive la acesta. Astfel, nu vom fi nevoiți să înlocuim adaptorul atunci când cablurile sunt deteriorate. Pur și simplu schimbați cablurile cu altele noi.