încărcător de mașină

Model: **AK-CI-01**

Codul produsului	AK-CI-01
Tip produs	încărcător de mașină
Tensiunea de alimentare	12 V
Frecvența de ieșire	50 +/- 2 Hz
Putere maximă	150 W
Putere maximă instantanee	300 W
Потребляемая мощность без нагрузки	<0.25 A
Comutator mecanic.	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Dimensiunea ventilator	40 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	0.6 m
Mufa cablului #1	Fișă franceză (PIN) CEE 7/5
Mufa cablului #2	USB 2.1A, USB 1A
Parametrii de putere	230V +/- 10% AC 150W max
Tip de undă sinusoidală	Sine modulate
Siguranțe	20 A
Conformități cu DCP (Dedicated Charging Port)	Da
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED-uri roșii, LED verde
MTBF	10000 h
Temperatura	< 65 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	170 x 90 x 80 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	260 x 100 x 100 mm
Greutate netă	464.4 g
Greutate brută	614.8 g
CE de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Siguranță 20 A
Cod EAN	5901720132970
Garanţie	24 luni

Descriere

Convertorul de putere al mașinii Akyga® AK-CI-01 cu putere de 150 W este destinat furnizării de dispozitive electrice care necesită tensiune de 230 V AC de la o priză de brichetă pentru mașină de 12 V. Unda sinusoidală produsă la ieșire (adică o tensiune alternantă cu un val dreptunghiular) permite o construcție simplă a dispozitivului, reducând astfel rata de defecțiune.
Convertorul are o priză, prin care poate alimenta un dispozitiv electric cu o mufă standard CEE tip flanșă CEE 7/5 (cu pin). În plus, invertorul Akyga AK-CI-01 este echipat cu două porturi USB cu niveluri diferite de curent, ceea ce îl face ideal pentru încărcarea unei game largi de smartphone-uri, tablete și alte accesorii disponibile pe piață.
Produsul va fi, de asemenea, potrivit pentru alimentarea cu navigație, powerbank, tablete, căști bluetooth, difuzoare portabile și toate celelalte dispozitive mobile și accesorii care pot fi încărcate prin portul USB.
Fiecare dintre prizele invertorului a fost descrisă pentru a facilita identificarea acestora și pentru a conecta dispozitivele la prizele destinate acestora. Produsul are un întrerupător manual care vă permite să opriți toate prizele fără a deconecta alimentarea de la brichetă. Două LED-uri, amplasate în partea superioară a invertorului, informează despre funcționarea corectă a dispozitivului sau avertizează despre eventuale nereguli.
Forma circulară a bazei invertoare Akyga® AK-CI-01 o face perfect potrivită pentru suporturile pentru băuturi, în timp ce cablul de 0,6 metri permite plasarea și conectarea liberă.
Securitatea și certificatele garantează funcționarea în siguranță a invertorului Akyga® AK-CI-01 și alimentarea sigură a dispozitivelor conectate. O siguranță de rezervă de 20 A este inclusă împreună cu echipamentul, care este destinat să protejeze circuitele electronice împotriva deteriorării. Dacă este ars, siguranța poate fi înlocuită cu ușurință cu una nouă.