Adaptor AC/DC

Model: **AK-CH-14**

Codul produsului	AK-CH-14
Tip produs	Adaptor AC/DC
Seria	Universal
Tensiunea de alimentare	110-240 V / 50/60 Hz
Consumul de energie	< 1.2 A
Putere maximă	45 W (USB-C) sau (30 W + 12 W)
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Nici unul (clasa de protecție II)
OVP	Da
OCP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	CEE 7/16 (Europlug)
Tensiune de ieșire USB-A	5 V / 2.4 A (Max. 12 W)
Tensiune de ieșire USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Conformități cu DCP (Dedicated Charging Port)	Da
Material	ABS
Culoare produs	Alb
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	28 x 55 x 89 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Greutate netă	206 g
Greutate brută	291 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720137135
Garanţie	24 luni

Descriere

Încărcătorul USB Akyga® AK-CH-14 este o soluție excelentă pentru toți cei care trăiesc pe fugă. Tehnologiile de încărcare rapidă **QC 3.0** și **USB PD** aplicate vă vor permite să încărcați rapid orice dispozitiv mobil. Acesta poate fi un telefon, o tabletă sau un laptop. În plus, încărcătorul oferă **două prize USB** fără cabluri de alimentare atașate permanent. Datorită acestui fapt, putem decide singuri ce lungime și ce conector de cablu să instalăm. În același timp, atunci când folosim doar un singur port, cel de-al doilea cablu poate fi îndepărtat. În acest fel, nu ne va deranja. Pe partea superioară a sursei de alimentare sunt disponibile două tipuri de conectori. Primul este un **conector USB A**, care asigură o alimentare constantă de **5 V / 2,4 A**. Al doilea este **conectorul USB C**, care, datorită funcțiilor Quick Charge 3.0 și Power Delivery, își adaptează parametrii de alimentare la dispozitivul conectat în acel moment. Astfel, tensiunea și curentul sursei de alimentare se modifică în intervalul de **5-20 V / 2,25-3 A**, ceea ce oferă o putere de până la **45 W**. Aceasta este o funcție extrem de utilă atunci când doriți să vă încărcați rapid bateria. Datorită acesteia, încărcarea dispozitivului dvs. durează de până la 4 ori mai puțin timp decât cu un încărcător normal.