# Adaptor AC/DC

Model: **AK-CH-14**

| | |
|---|---|
| Codul produsului | AK-CH-14 |
| Tip produs | Adaptor AC/DC |
| Seria | Universal |
| Tensiunea de alimentare | 110-240 V / 50/60 Hz |
| Consumul de energie | < 1.2 A |
| Putere maximă | 45 W (USB-C) sau (30 W + 12 W) |
| Comutator mecanic. | Nici unul |
| Împământare | Nici unul (clasa de protecție II) |
| OVP | Da |
| OCP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| Conector alimentare | CEE 7/16 (Europlug) |
| Tensiune de ieșire USB-A | 5 V / 2.4 A (Max. 12 W) |
| Tensiune de ieșire USB-C | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W) |
| Conformități cu DCP (Dedicated Charging Port) | Da |
| Material | ABS |
| Culoare produs | Alb |
| Afișare | Nici unul |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Pachet | EcoBox |
| Dimensiune produs (L x W x H) | 28 x 55 x 89 mm |
| Dimensiunea pachet (L x W x H) | 150 x 86 x 37 mm |
| Greutate netă | 206 g |
| Greutate brută | 291 g |
| CE de conformitate | Da |
| FCC de conformitate | Da |
| RoHS conformitate | Da |
| REACH conformitate | Da |
| Cod EAN | 5901720137135 |
| Garanţie | 24 luni |

# Descriere

**Încărcătorul USB Akyga® AK-CH-14** este o soluție excelentă pentru toți cei care trăiesc pe fugă. Tehnologiile de încărcare rapidă **QC 3.0** și **USB PD** aplicate vă vor permite să încărcați rapid orice dispozitiv mobil. Acesta poate fi un telefon, o tabletă sau un laptop. În plus, încărcătorul oferă **două prize USB** fără cabluri de alimentare atașate permanent. Datorită acestui fapt, putem decide singuri ce lungime și ce conector de cablu să instalăm. În același timp, atunci când folosim doar un singur port, cel de-al doilea cablu poate fi îndepărtat. În acest fel, nu ne va deranja. Pe partea superioară a sursei de alimentare sunt disponibile două tipuri de conectori. Primul este un **conector USB A**, care asigură o alimentare constantă de **5 V / 2,4 A**. Al doilea este **conectorul USB C**, care, datorită funcțiilor Quick Charge 3.0 și Power Delivery, își adaptează parametrii de alimentare la dispozitivul conectat în acel moment. Astfel, tensiunea și curentul sursei de alimentare se modifică în intervalul de **5-20 V / 2,25-3 A**, ceea ce oferă o putere de până la **45 W**. Aceasta este o funcție extrem de utilă atunci când doriți să vă încărcați rapid bateria. Datorită acesteia, încărcarea dispozitivului dvs. durează de până la 4 ori mai puțin timp decât cu un încărcător normal.