Stație de alimentare portabilă

Model: **AK-PS-01**

Codul produsului	AK-PS-01
Tip produs	Stație de alimentare portabilă
Numărul total de conectori USB	3 buc
Tensiune de ieșire DC	5 - 20 V
Tensiune de ieșire AC	230 V / 50 Hz
Durata de viață a ciclului bateriei	1000 de ori, DOD>80%
Capacitatea bateriei	560 Wh / 26 Ah
Tipul bateriei	Li-ion 21.6 V
Putere maximă	600 W
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Tensiune de ieșire DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x conector pentru brichetă: 12 V / 10 A
Tensiune de ieșire USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Tensiune de ieșire USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Culoare produs	Negru
Afișare	Da
Temperatura	0°C - 40°C
Dimensiune produs (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm
Greutate netă	7 kg
CE de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
Accesorii incluse	Adaptor AC/DC, Cablu de alimentare
Cod EAN	5901720137920
Garanţie	24 luni

Descriere

Stația de alimentare portabilă Akyga AK-PS-01 este o sursă de alimentare de urgență. Aceasta va fi ideală în cazul unei pene de curent (pană de curent). Va fi apreciată în special de persoanele care se bucură de excursii în aer liber și de cei care suferă de apnee în somn. Toate acestea deoarece **stația de alimentare mobilă** furnizează atât **curent continuu**, cât și **curent alternativ de 230 V**. Acest lucru înseamnă că, indiferent unde vă aflați, veți alimenta nu numai dispozitivele portabile mici, cum ar fi smartphone-ul sau aparatul foto, ci și frigiderul de camping și CPAP-ul. Acest lucru o face să fie partenerul perfect pentru orice călătorie.
Stația de alimentare portabilă este echipată cu **trei porturi USB**, dintre care unul USB tip C, **două prize DC 5,5 × 2,1 mm**, o **priză de 12 V pentru brichetă** și **două prize de curent alternativ**. Acest lucru face posibilă alimentarea simultană a până la opt dispozitive. Mai mult, stația are un **afișaj LCD** care arată nivelul de încărcare a bateriei. Acest lucru ne permite să controlăm parametrii dispozitivului în timp real. Stația de alimentare are, de asemenea, o **lumină LED** încorporată care poate fi utilizată ca sursă de lumină de urgență. În plus, **bateria încorporată de 26.000 mAh** poate fi încărcată în mai multe moduri simultan. Atât cu un încărcător cu conector USB-C PD 3.0, cu sursa de alimentare de 120 W inclusă, cât și cu panouri fotovoltaice.