Model: **AK-SC-E16**

Codul produsului	AK-SC-E16
Numărul de faze	3 faza
Curent maxim	32 A
Conector de ieșire	Type 2 (IEC 62196-2) Conector de sex masculin
Prize placate	Argintie
Culoare produs	Albastru
Dimensiune produs (L x W x H)	240 x 110 x 45 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	245 x 115 x 47 mm
Greutate netă	380 g
Greutate brută	386 g
Cod EAN	5906708750108

Descriere

Ștecherul trifazat Akyga® AK-SC-E16 este un conector masculin de tip 2 (IEC62196-2) utilizat pentru încărcarea vehiculelor electrice. Acest conector este cunoscut și sub denumirea de Mennekes și este cel mai popular tip de conector pe piața europeană a vehiculelor electrice. **Conectorul AK-SC-E16 de tip 2** este soluția ideală dacă trebuie să înlocuiți un conector deteriorat sau să vă construiți propriul cablu **de încărcare pentru autovehicule electrice**.

Durabilitate și robustețe

Conectorul AK-SC-E16 a fost proiectat având în vedere durabilitatea și rezistența la deteriorare. Materialele de înaltă calitate ale mufei asigură faptul că aceasta poate rezista la căderi și presiune. Designul robust asigură o performanță durabilă și fiabilă într-o varietate de condiții.

Eficiență ridicată a curentului

Datorită conectorilor placați cu argint, care prezintă o rezistență sporită la coroziune și supraîncălzire, mufa de încărcare pentru mașini electrice AK-SC-E16 este capabilă să gestioneze **un curent de până la 32 A**. Acest lucru face ca conectorul să fie potrivit atât pentru instalațiile monofazate, cât și pentru cele trifazate, asigurând încărcarea rapidă și eficientă a unei mașini electrice.

Versatilitate și compatibilitate

Conectorul de tip 2 se potrivește majorității stațiilor de încărcare AC europene, ceea ce îl face o soluție extrem de versatilă. Fie că trebuie să înlocuiți un vârf deteriorat sau să vă asamblați propriul cablu EV, acest conector vă va satisface toate nevoile.

Siguranță și accesorii suplimentare

Împreună cu ștecherul este inclusă o **rezistență de 220 Ω**, care este esențială pentru încărcarea corespunzătoare a vehiculului. Este important ca instalarea să fie efectuată de o persoană calificată corespunzător pentru a asigura utilizarea în siguranță și pentru a preveni pericolele potențiale, cum ar fi electrocutarea. Instalarea incorectă poate duce la consecințe grave, astfel încât este întotdeauna recomandabil ca această sarcină să fie efectuată de un specialist.