UPS

Model: **AK-UP3-750**

Codul produsului	AK-UP3-750
Tip produs	UPS
Seria	Akyga Phasak
Tensiunea de alimentare	100-240 V
Consumul de energie	< 2.6 A
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	230 V
Amperaj ieșire	2.08 A
Capacitate	750 VA
Timp mediu de comutare	2-8 ms
Formă de undă	Sine modulate
Tipul bateriei	12V 9Ah
Timp de incarcare de pana la 90%	4-6 h
Putere maximă	450 W
Intrare putere	CEE 7/7
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
Conector alimentare	4 x CEE 7/7
Lungime cablu	1.5 m
Conector USB	Nici unul
Interfață de comunicare USB	Da
Slot de securitate RJ-45	Da
Sloturi C14	2 buc
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Afișare	Nici unul
MTBF	10000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	292 x 199 x 91 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	320 x 125 x 220 mm
Greutate netă	5900 g
Greutate brută	6113 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
Garanţie	24 luni

Descriere

alimentare cu energie modernă Akyga Phasak o putere maximă de 450W și 750VA putere activă, a fost special dezvoltat pentru a proteja echipamentele electronice de probleme de putere de bază, în special în caz de eșec, pană de curent, valuri și zgomot linie. Probleme cu alimentarea cu energie electrică poate avea loc atunci când cel așteptat, și poate duce la pierderea sesiunii nesalvat, pierderea de date importante, iar în cel mai rău caz, deteriorarea permanentă a echipamentului. Cu contingența UPS de putere se poate utiliza în condiții de siguranță dispozitive electronice, fără teama de interferență, care vine de la rețea, protejând astfel aparatele de uz casnic. Versatilitatea sursei de alimentare, face, de asemenea, este bine adaptată pentru a proteja rețeaua LAN, servere, stații de lucru și.
Alimentarea cu energie este caracterizată prin eficiență ridicată de peste 80%, astfel încât acestea vor pierde căldură sub forma unei mici cantități de energie, care este de asemenea asociat cu conservarea energiei mai mare. Sursa de alimentare are patru sloturi CEE 7/7 și C14 două fante. O caracteristică importantă a Akyga Phasak începutul bateriei, și anume capacitatea de includere imediată în caz de pană de curent - de comutare are loc, practic, imediat - în termen de la 2 la 8 ms. Reîncărcarea bateriei durează 4 până la 6 ore. Sursa de alimentare are un comutator manual, care vă permite să taie alimentarea fără a deconecta de la rețea. Un număr de protecție (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oferă o stabilitate atât pentru alimentarea cu energie electrică și a componentelor alimentate. Sursa de alimentare Akyga Phasak AK-UP3-750 este un produs de înaltă calitate, care îndeplinește cerințele actuale și care corespund standardelor moderne.
Produsul are un cablu de alimentare cu o lungime de 1,5 m.