Banda de putere

Model: **AK-SP-05U**



3

Codul produsului	AK-SP-05U
Tip produs	Banda de putere
Seria	Val protector
Tensiunea de alimentare	250 V / 50 Hz
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
Lungime cablu	1.5 m
Protecție anti-interferențe	Da
Filtru RFI	Până la 10 dB
Absorbție maximă de energie	150 J
Siguranțe	10 A / 250 V
Timp de raspuns	25 ns
Putere maximă impulsiv	4500 A
Sarcina maximă de energie	2500 W
Tip Socket	Fișă franceză (PIN) CEE 7/5
Numărul de prize	5
Conector USB	2 buc
Tensiune de ieșire USB	5 V / 2 A
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Afișare	Nici unul
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Greutate netă	307 g
Greutate brută	373 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720132185
Garanţie	24 luni









Descriere

Panglica de alimentare Akyga® AK-SP-05U este utilizată pentru a conecta dispozitivele electrice la o sursă de alimentare. Este echipată cu **5 prize CEE 7/5**, astfel încât puteți alimenta mai multe dispozitive în același timp. În plus, **două porturi USB** au fost plasate în partea de sus a dispozitivului de protecție împotriva supratensiunilor. Acestea vă vor permite să încărcați dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, fără încărcătoare suplimentare.
Una dintre cele mai importante caracteristici ale fâșiei de protecție împotriva supratensiunilor este **siguranța automată de 10 A / 250 V** încorporată. Datorită acesteia, un computer, un televizor sau o consolă conectată la fâșie este protejat de efectele supratensiunilor. De asemenea, are un **comutator ON/OFF** încorporat, care permite oprirea tuturor dispozitivelor cu ușurință și în siguranță. În plus, banda de alimentare este fabricată din polipropilenă durabilă. Aceasta se caracterizează printr-o rezistență ridicată la deteriorări mecanice, ceea ce o face să fie soluția ideală pentru persoanele care caută o modalitate sigură și durabilă de conectare a dispozitivelor la rețeaua electrică. În plus, banda de alimentare cu protecție împotriva supratensiunilor își va dovedi utilitatea și ca un cablu prelungitor. **Cablul lung de 1,8 m** vă va permite să conectați dispozitive aflate la o distanță mai mare de priză. Datorită acestui fapt, nu va trebui să vă limitați atunci când o amplasați.