Adaptor AC/DC

Model: **AK-ND-54**

Codul produsului	AK-ND-54
Tip produs	Adaptor AC/DC
Compatibil cu	Asus
Seria	Dedicat
Tensiunea de alimentare	100-250 V
Consumul de energie	< 1.5 A
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	19 V
Amperaj ieșire	2.37 A
Lungime cablu de priză	1.2 m
Conector de ieșire	4.0 x 1.35 mm
Putere maximă	45 W
Intrare putere	IEC C6
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Da
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector USB	Nici unul
Incluse cablu de alimentare	Nu
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Greutate netă	185 g
Greutate brută	234 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720134301
Garanţie	24 luni

Descriere

Akyga® AK-ND-54 este o **sursă de alimentare dedicată pentru notebook**-uri, alimentată de **19V/2.37A**, **45W** și **4.0*1.35 mm**.
Cablul de alimentare are un filtru de ferită, care reduce interferențele din rețea. Componentele de securitate OVP, OTP, OPP, SCP și OCP asigură o funcționare sigură și stabilă atât a sursei de alimentare, cât și a sursei de alimentare. Securitatea suplimentară a echipamentului este asigurată de o tehnologie de pornire ușoară care neutralizează șocul asociat primei curse de alimentare atunci când dispozitivul conectat este pornit.
Toate sursele de alimentare Akyga sunt ambalate în ambalaje ecologice.
Alimentare dedicată în laptopurilor Asus.
Vă încurajăm să vă folosiți **motor de căutare adaptor de alimentare pentru notebook.**