Adaptor AC/DC

Model: **AK-ND-72**

Codul produsului	AK-ND-72
Tip produs	Adaptor AC/DC
Compatibil cu	Zebra
Seria	Dedicat
Tensiunea de alimentare	100-250 V
Consumul de energie	< 2.4 A
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	19 V
Amperaj ieșire	4.22 A
Lungime cablu de priză	1.2 m
Conector de ieșire	5.5 x 2.5 mm
Putere maximă	80 W
Intrare putere	IEC C6
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Da
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector USB	Nici unul
Incluse cablu de alimentare	Nu
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Greutate netă	254 g
Greutate brută	303 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720136312
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul AC Akyga® AK-ND-72 este o sursă de alimentare fiabilă pentru **laptopuri și imprimante**. Produsul furnizează un curent de **19 V / 4,22 A**, care, în combinație cu un conector destul de popular de **5,5 x 2,5 mm**, oferă o gamă foarte largă de opțiuni de alimentare. Poate fi folosit atât pentru încărcarea notebook-urilor multor mărci populare, precum **Fujitsu-Siemens** sau **Toshiba**, cât și a imprimantelor **Zebra**. Mai mult, adaptorul este echipat cu un set de **caracteristici de securitate** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), care garantează funcționarea sigură și stabilă a dispozitivelor alimentate și a sursei de alimentare în sine. Securitatea suplimentară pentru echipamente este asigurată de așa-numitul pornire ușoară, care minimizează șocul asociat cu supratensiunea curentă la conectarea dispozitivului. Pe de altă parte, un cablu **lung de 1,2 m** asigură confortul în timpul utilizării.
Toate sursele de alimentare Akyga® sunt ambalate în ambalaje ecologice **EcoBox**.
Vă încurajăm să utilizați motorul nostru de căutare de **compatibilitate de fiecare dată**.