Sursa de alimentare universala

Model: **AK-ND-79**

Codul produsului	AK-ND-79
Tip produs	Sursa de alimentare universala
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Consumul de energie	max. 2 A
Eficiență	> 85 %
Tensiune de ieșire	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Amperaj ieșire	2 - 4.3 A
Lungime cablu de priză	1.2 m
Lungimea pinului	7 mm
Putere maximă	87 W
Comutator mecanic.	Nici unul
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	128 x 33 x 50 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	224 x 40 x 90 mm
Greutate netă	216 g
Greutate brută	269 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720137876
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul de alimentare Akyga® AK-ND-79 USB-C este utilizat pentru a încărca laptopuri și alte dispozitive portabile. Este o opțiune excelentă pentru cei care caută o soluție universală cu **un conector USB de tip C**. Această sursă de alimentare are încorporată o funcție de încărcare rapidă, precum **Power Delivery** și **Quick Charge**. Datorită acesteia, parametrii încărcătorului sunt potriviți automat cu dispozitivul conectat în acel moment. Astfel, tensiunea de alimentare variază între **5 și 20,2 V**. Prin urmare, cu acest adaptor de **alimentare USB-C de 87 W**, puteți încărca bateria nu numai pe laptop, ci și pe smartphone sau tabletă. În plus, sursa de alimentare este echipată cu o serie de caracteristici de siguranță, sporind și mai mult siguranța încărcării.