Adaptor AC/DC

Model: **AK-CH-21**

Codul produsului	AK-CH-21
Tip produs	Adaptor AC/DC
Seria	Universal
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Consumul de energie	max. 16 A
Putere maximă	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Comutator mecanic.	Nu
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	CEE 7/7
Lungime cablu	1.5 m
Parametrii de putere	AC 230 V / 16 A
Tensiune de ieșire USB-A	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Tensiune de ieșire USB-C	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Material	PC V0 Fireproof
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED albastru
Temperatura	0 - 25 °C
Dimensiune produs (L x W x H)	107 x 48 x 40 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	256 x 112 x 51 mm
Greutate netă	430 g
Greutate brută	497 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720139191
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul de alimentare Akyga® AK-CH-21 combină funcționalitatea unui încărcător de rețea USB și a unui cablu prelungitor. Este ideal pentru cei care caută o modalitate versatilă de a încărca rapid și simultan mai multe dispozitive. Acest încărcător dispune de **două porturi USB Type-C** și **un port USB-A**. Portul USB-C principal oferă o putere de **65 W**, perfect pentru încărcarea rapidă a laptopurilor, în timp ce al doilea port USB-C și cel de-al doilea port USB-A oferă o putere de **30 W** fiecare, excelent pentru telefoane, căști wireless și alte accesorii.
În plus, datorită utilizării **tehnologiei revoluționare GaN** (nitrură de galiu), AK-CH-21 impresionează prin dimensiunea sa compactă și eficiența sa de neegalat. Este cu siguranță mai mult decât un simplu încărcător USB-C - este un dispozitiv de înaltă tehnologie care oferă o putere mai mare decât încărcătoarele tradiționale. În plus, încărcătorul suportă tehnologii de încărcare rapidă, precum **Power Delivery** și **Quick Charge 3.0**, alături de suportul pentru protocolul PPS (Programmable Power Supply). Cu ajutorul acestora, încărcătorul oferă o performanță maximă de încărcare și o ajustare adaptivă a puterii la cerințele dispozitivului conectat.
Încărcătorul USB AK-CH-21 este echipat cu o **priză universală de 230 V AC**. Această caracteristică adaugă o funcționalitate suplimentară, permițând conectarea unui alt încărcător sau a oricărui dispozitiv cu o fișă **Schuko**, ceea ce îl face o stație de încărcare de birou ideală.
Încărcătorul de perete USB-C are, de asemenea, un **cablu de alimentare CEE 7/7 de 1,5 m** integrat. Acesta poate fi conectat cu ușurință în priza de alimentare de sub o masă, facilitând menținerea estetică și organizată a spațiului de lucru. Această funcționalitate face ca AK-CH-21 să fie ideal pentru cei care prețuiesc atât performanța, cât și estetica biroului lor.