
Adaptor AC/DC

Model: **AK-ND-20**



3

Codul produsului	AK-ND-20
Tip produs	Adaptor AC/DC
Compatibil cu	Sony
Seria	Dedicat
Tensiunea de alimentare	100-250 V
Consumul de energie	< 2.4 A
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	19.5 V
Amperaj ieșire	4.7 A
Lungime cablu de priză	1.2 m
Conector de ieșire	6.5 x 4.4 mm + pin
Putere maximă	92 W
Intrare putere	IEC C6
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Da
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector USB	Nici unul
Incluse cablu de alimentare	Nu
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Greutate netă	248 g
Greutate brută	297 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720131102
Garanţie	24 luni





Descriere

Akyga® AK-ND-20 este o sursă de alimentare dedicată pentru dispozitivele cu alimentare de 19.5V / 4.7A, putere de 92W și priză de 6.5 * 4.4 mm + pin.
Cablul adaptorului de alimentare a fost echipat cu un miez de ferită de înaltă calitate, care previne și protejează dispozitivele de orice curenți de moduri posibile și zgomote de înaltă frecvență. Un set de protectori (OVP, OTP, OPP, SCP și OCP) garantează o funcționare sigură și stabilă de 100% atât a dispozitivului alimentat, cât și a sursei de alimentare. Siguranța suplimentară pentru echipament este asigurată de tehnologia de pornire ușoară, care neutralizează șocul primei curse de curent în timpul pornirii dispozitivului.
Toate sursele de alimentare Akyga sunt furnizate într-un EcoBox ecologic.
O sursă de alimentare dedicată în laptopurilor Sony.
Vă încurajăm să vă folosiți **motor de căutare adaptor de alimentare pentru notebook.**