



## Adaptor de alimentare auto

Model: **AK-ND-32**



Codul produsului	AK-ND-32
Tip produs	Adaptor de alimentare auto
Compatibil cu	HP / Compaq
Seria	Dedicat
Tensiunea de alimentare	12 V
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	19 V
Amperaj ieșire	4.74 A
Lungime cablu de priză	110 cm, 55 cm
Conector de ieșire	7.4 x 5.0 mm + pin
Putere maximă	90 W
Intrare putere	Priza brichetei 12V
Comutator mecanic.	Nici unul
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Filtru de ferită	Da
Conector USB	Nici unul
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Greutate netă	230 g
Greutate brută	280 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720133564
Garanție	24 luni



## Descriere

Akyga® AK-ND-32 este un adaptor de curent alternativ de **90 W**, compatibil cu fiecare model de laptop alimentat cu **19 V**, până la **4.74 A** și un conector de **7.4 \* 5.0 mm + pin**.

Alimentarea cu energie este dedicată alimentării dispozitivelor prin brichetă. Cablul adaptorului de alimentare este echipat cu un miez de ferită de înaltă calitate, care previne și protejează dispozitivele de orice curenți de mod posibil și zgomote de înaltă frecvență. Un set de protectori (OVP, OTP, OPP, SCP și OCP) garantează o funcționare sigură și stabilă de 100% atât a dispozitivului alimentat, cât și a sursei de alimentare. Eficiența ridicată asigură alimentarea eficientă. Siguranța suplimentară pentru echipament este asigurată de tehnologia de pornire ușoară, care neutralizează șocul primei curse de curent în timpul pornirii dispozitivului.

Toate sursele de alimentare ale Akyga sunt ambalate în ambalaje EcoBox ecologice.

**O sursă de alimentare dedicată în laptopurilor HP / Compaq.**

Vă încurajăm să vă folosiți [motor de căutare adaptor de alimentare pentru notebook](#).