încărcător de mașină

Model: **AK-ND-41**

Codul produsului	AK-ND-41
Tip produs	încărcător de mașină
Compatibil cu	Lenovo
Seria	Dedicat
Tensiunea de alimentare	12 V
Consumul de energie	max. 5,6 A
Eficiență	> 80 %
Tensiune de ieșire	20 V
Amperaj ieșire	3.25 A
Lungime cablu de priză	110 cm, 55 cm
Conector de ieșire	Slim Tip
Putere maximă	65 W
Intrare putere	Priza brichetei 12V
Comutator mecanic.	Nici unul
Pornire moale	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector USB	Nici unul
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	LED verde
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Greutate netă	368 g
Greutate brută	418 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720133656
Garanţie	24 luni

Descriere

Akyga® AK-ND-41 este o sursă de alimentare dedicată notebook-urilor pentru dispozitivele alimentate cu **20V** / **3.25A**, alimentare de **65W** și cu mufă **Slim Tip** (cunoscut și sub numele de **SQUARE YELLOW**).
Cablul adaptorului de alimentare a fost echipat cu un miez de ferită de înaltă calitate, care previne și protejează dispozitivele de orice curenți de moduri posibile și zgomote de înaltă frecvență. Un set de protectori (OVP, OTP, OPP, SCP și OCP) garantează o funcționare sigură și stabilă de 100% atât a dispozitivului alimentat, cât și a sursei de alimentare. Siguranța suplimentară pentru echipament este asigurată de tehnologia de pornire ușoară, care neutralizează șocul primei curse de curent în timpul pornirii dispozitivului.
Toate sursele de alimentare Akyga sunt furnizate într-un EcoBox ecologic.
O sursă de alimentare dedicată în laptopurilor Lenovo / IBM.
Vă încurajăm să vă folosiți **motor de căutare adaptor de alimentare pentru notebook.**